



TL-WA850RE 300Mbps Bežični N Pojačivač dometa je dizajniran uspostavu šire mreže sa većim dometom. Osnovna funkcija mu je da "pokupi" bežični signal sa bazičnog mrežnog usmjerivača ili pristupne točke i prenese ga dalje do teško pristupnih područja. Spajajući se sa IEEE 802.11g proizvodima postiže brzinu prijenosa od 300Mbps. Sa WPA/WPA2 enkripcijom ovaj uređaj će svakako zadovoljiti sve potrebe za ugodnim "surfanjem", gledanjem video sadržaja preko mreže

Sadržaj paketa:

- Bežični N Range Extender TL-WA850RE
- RJ-45 mrežni kabel
- Instalacijski CD
- Korisničke upute

Software specifikacija	
Standardi	IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
Bežični signali	11n: do 300Mbps 11g: do 54Mbps 11b: do 11Mbps
Raspon frekvencije	2.4-2.4835GHz
Snaga bežičnog prijenosa	<20dBm(MAX. EIRP)
Tehnologija Modulacije	DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM
Osjetljivost prijamnika (bez antene)	270M: -68dBm@10% PER 130M: -68dBm@10% PER 108M: -68dBm@10% PER 54M: -68dBm@10% PER 11M: -85dBm@8% PER 6M: -88dBm@10% PER 1M: -90dBm@8% PER
Radni mod	Range Extender
Bežična sigurnost	64/128/152-bit WEP WPA / WPA2 WPA-PSK / WPA2-PSK
Bežične funkcije	WMM (Wi-Fi Multimedia) Wireless MAC Address Filtering Wireless Statistic Domain Login Function
Podrška OS	Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, MAC OS, NetWare, UNIX or Linux
Hardware specifikacija	
Sučelje	10/100M Mrežni ulaz (RJ45)
Antena	2 × interna antena
Tipke	Range Extender, Reset

Certifikati	CE, FCC, RoHS
Radna temperatura	0°C~40°C
Skladišna temperatura	-40°C~70°C
Relativna vlažnost	10-90% (ne kondenzirajuća)
Skladišna vlažnost	5-90% (ne kondenzirajuća)
Dimenzije (ŠxDxV mm)	110.0 x 65.8 x 75.2

**Za instalaciju i postavljanje pogledajte ilustriranu uputu u originalnom priručniku.
Za sve dodatne informacije potražite originalne korisničke upute priložene u kompletu.**

Ovlašteni servis:
LOST d.o.o., Stubička 75, 10000 Zagreb
tel. 01/3027-163, fax.: 01/3697-640
<http://www.lost.hr>, e-mail: lost@lost.hr