

Sadržaj pakiranja:

- Ethernet zaštita od prenapona box x 1
- Kabel za uzemljenje x 1
- Korisničke upute x 1

Glavne značajke :

- Model: ELA-100
- Ethernet priključci: 2 pasivna 10/100/1000 ulaza
- Uzemljenje: jedan priključak
- DC zaštita od iskrenja: 230V, +/- 20%
- Nominalna impulsna struja za pražnjenje: 20 KA
- Arc napon kod 1A: ~35V
- Dimenzije: 65 x 42 x 20 mm
- Težina: 80 g
- Radno okruženje: 0 do +50 °C , 5-90% vlažnost
- Skladištenje: -20 do +50 °C , 5-90% vlažnost

Instalacija prenosnika :

- Uzemljite uređaj pomoću pripadajućeg kabela
- Prvo priključite uređaj na ulaz koji želite zaštititi od prenapona a nakon toga priključite UTP kabel.
- Priključite drugi Ethernet uređaj na nezaštićeni ulaz na drugoj strani ELA-100 box-a.
- Priključite mrežni kabel kategorije 5 UTP od 10/100Base-TX mreže na RJ-45 ulaz FT-80X

Za sve dodatne informacije, potražite originalni priručnik priložen u kompletu.

Ovlašteni servis:

LOST d.o.o., Stubička 75, 10000 Zagreb

tel. 01/3027-163, fax.: 01/3697-640

<http://www.lost.hr>, e-mail: lost@lost.hr