

Korisničke upute	10/100Base-TX do 100Base-FX Ethernet prenosnik	LOST d.o.o.
------------------	---	-------------

### Sadržaj pakiranja:

- Ethernet prenosnik
- AC-DC strujno napajanje (5V DC, 2 A max)
- Korisničke upute

### Glavne značajke :

Konverter služi za konverziju jedne vrste media signala u drugi tip koji dozvoljava jednostavno povezivanje dvije vrste konektiranih uređaja (kabela).

Prenosnik može služiti kao samostalni ili pak u montažnim ormarima kao klizni modul.

### Modeli:

- FT-801 : ST fiber konektor
- FT-802/S : SC fiber konektor
- FT-803 : MTRJ fiber konektor
- FT-806A20 : jednostruki SC fiber konektor
- FT-806B20 : Jednistruki SC fiber konektor

Modeli sa oznakom S predstavljaju fiber ulaz u „single-modu“

### Instalacija prenosnika :

- Isključite napajanje iz strujnog izvora prije priključivanja prenosnika
- Ne smije biti bilo kakvog mrežnog prometa u tijeku
- Priključite fiber kabal od FT-80X na fiber mrežu
- Priključite mrežni kabal kategorije 5 UTP od 10/100Base-TX mreže na RJ-45 ulaz FT-80X
- Priključite strujni adapter na FT-80X, te provjerite da gori signalna žaruljica
- Uključite napajanje na uređaju/stanici i TX Link kao i FX Link žaruljice moraju svijetliti ako su svi kabeli priključeni

### Status LED indikatora

LED	Boja	Opis
FX LINK/ACT	zelena	<b>TREPERI:</b> FX prijenos podataka u tijeku <b>SVIJETLI :</b> konekcija uredna
TX LINK/ACT	zelena	<b>TREPERI:</b> TP prijenos podataka u tijeku <b>SVIJETLI :</b> TP konekcija uredna
FX FDX/COL	zelena	<b>TREPERI:</b> kada je konekcija u koaliziji <b>SVIJETLI :</b> kad je full-duplex mod uključen
TX FDX/COL	zelena	<b>TREPERI:</b> kada je konekcija u koaliziji <b>SVIJETLI :</b> kad je full-duplex mod uključen na TP ulazu
100	zelena	<b>SVIJETLI :</b> kada je TP port u modu 100Mbps Ne svijetli kada je TP port u modu 10Mbps
PWR	zelena	<b>SVIJETLI :</b> kada je uključeno napajanje

**Za sve dodatne informacije, potražite originalni priručnik priložen u kompletu.**

Ovlašteni servis:  
 LOST d.o.o., Stubička 75, 10000 Zagreb  
 tel. 01/3027-163, fax.: 01/3697-640  
<http://www.lost.hr>, e-mail: [lost@lost.hr](mailto:lost@lost.hr)